## Manual ändra wifi på växelriktaren Version 2: februari 2024 (2 sidor)





Klicka på "Services"
 längst ner på hemskärmen.



 Välj något av dessa alternativ för att ge appen behörighet.





5. Välj anslut.

	<b>N K</b> (\$100.00)	62%
Connect Devic	e	0 ::
	Scan	
connection		Log in
Connect to anothe	er WLAN	>
Bluetooth Connectio	n USB Conne	ction
ction records		
SUN2000-10KTL SN:HV2180013345 11-Oct-2023 13:44:27	-M1 🤋 🗐	Connect
SUN2000-10KTL SN:BT219D397796 28 Mar 2023 12:11:32	M1 * 🗇	Connect
	Connect Devic	Connect Device Connection Connect

**3.** Skanna QR-koden som sitter på arbetsbrytaren och/eller växelriktaren. (OBS! Det finns en QRkod på dongeln också, det är INTE den du ska skanna). Om appen begär åtkomst måste du godkänna det för att komma vidare (se nästa bild.)

## Manual ändra wifi på växelriktaren Version 2: februari 2024 (2 sidor)



**6.** Kontrollera att det står "User" i översta rutan. Skriv in ditt lösenord till växelriktaren. Tryck sedan på "Log in".

## <mark>Om det är första gången</mark> du loggar in i växelriktaren:

Kontrollera att det står "User" i översta rutan. Det finns sedan två rutor för lösenord. Välj ett lösenord och upprepa det i den andra rutan. Lösenordet ska innehålla en kombination av siffror och bokstäver, minst 8 tecken. Tryck "Set" (på vissa mobiler kan det istället stå "OK", tryck då "OK".)

Klövsta Energi AB service@klovsta-energi.se

Router connection connection		
WLAN	Lexell_Media ~ \$UN2000-HV218001334 5	
Applicable only to 2.4 GHz WLAN		
Password	🛜 Lelle_Media 🖂	
	🙃 IDIoT	
	🙃 OS-Corp	
	😪 OS-Corp Guest	
	🛜 #Telia-85CB50	
	🙃 Lexell_Media	
	🙃 Berggren	
	DIRECT-B1-HP ENVY	
	0 /	

 Välj ditt nya wifi i listan.



9. Nu är ditt nya wifi inställt, tryck "OK". Du ser nu en grön bock mellan symbolerna för växelriktaren och routern. Tryck på pilen i övre vänsterhörnet för att backa.



8. Skriv in lösenordet till det wifi som du valt. Tryck på "Connect" längst upp i högra hörnet.



**10.** När du backar ett steg med pilen kommer du in på den här sidan och kan göra ändringar lokalt. För att komma ur denna vy backar du med pilarna tills du får frågan om du vill koppla ifrån (disconnect). Väljer du ja, kommer du tillbaka till scan-sidan (se bild 3) och kan backa därifrån som vanligt med pilen.